




圆柱型电感式接近开关(DC 3线式)

Φ6.5

Φ6.5x16			Φ6.5x22			Φ6.5x29		
1.5mm		2.0mm	1.5mm		2.0mm	1.5mm		2.0mm
埋入		埋入	埋入		埋入	埋入		埋入
IO6.5-M1.5NA-Y3L2/S16L	1	IZO6.5-M02NA-Y3L2/S16L	IO6.5-M1.5NA-Y3L2/S22	1	IZO6.5-M02NA-Y3L2/S22	IO6.5-M1.5NA-Y3V3/S29	1	IZO6.5-M02NA-Y3V3/S29
IO6.5-M1.5NB-Y3L2/S16L	2	IZO6.5-M02NB-Y3L2/S16L	IO6.5-M1.5NB-Y3L2/S22	2	IZO6.5-M02NB-Y3L2/S22	IO6.5-M1.5NB-Y3V3/S29	2	IZO6.5-M02NB-Y3V3/S29
IO6.5-M1.5PA-Y3L2/S16L	4	IZO6.5-M02PA-Y3L2/S16L	IO6.5-M1.5PA-Y3L2/S22	4	IZO6.5-M02PA-Y3L2/S22	IO6.5-M1.5PA-Y3V3/S29	4	IZO6.5-M02PA-Y3V3/S29
IO6.5-M1.5PB-Y3L2/S16L	5	IZO6.5-M02PB-Y3L2/S16L	IO6.5-M1.5PB-Y3L2/S22	5	IZO6.5-M02PB-Y3L2/S22	IO6.5-M1.5PB-Y3V3/S29	5	IZO6.5-M02PB-Y3V3/S29
								
								
1.5mm±10%	2.0mm±10%		1.5mm±10%	2.0mm±10%		1.5mm±10%	2.0mm±10%	
1~10%	1~10%		1~10%	1~10%		1~10%	1~10%	
铁8x8x1mm	铁8x8x1mm		铁8x8x1mm	铁8x8x1mm		铁8x8x1mm	铁8x8x1mm	
2500Hz	2000Hz		2500Hz	2000Hz		2500Hz	2000Hz	
≤Sn±3%			≤Sn±3%			≤Sn±3%		
≤0.01mA			≤0.01mA			≤0.01mA		
≤15mA			≤10mA			≤15mA		
≤200mA			≤200mA			≤200mA		
≤2V			≤2V			≤2V		
极性反接保护;负载短路保护			极性反接保护;负载短路保护			极性反接保护;负载短路保护		
动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色)		
-25~+70℃			-25~+70℃			-25~+70℃		
≤Sn±10%			≤Sn±10%			≤Sn±10%		
-25~+80℃			-25~+80℃			-25~+80℃		
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		
符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2		
IP67			IP67			IP67		
电缆线2M; 外径 φ3.2mm			电缆线2M; 外径 φ3.2mm			3针M8连接器		
外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料			外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料			外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料		
注: 1,2,4,5为接线图号, 请见05页。								

1 电感式传感器

2 电容式传感器

3 磁感式传感器

4 光电传感器

5 传感器附件

6 词汇表